Filmclub 't Spectrum

Wachtwoorden en IP adressen

DELL laptop

Gebruikersnaam: 't Spectrum Wachtwoord: Schijndel

Wachtwoorden server

Serie nummer server: 316156 Admin: 1234 Manager: password

Dolby surround

Username: doremi Wachtwoord: doremi

IP	adres server	192.168.1.129
IP	adres projector	192.168.1.33
IP	adres dolby processor	192.168.1.136

Een film inladen:

-

Start de projector op

Stroom inschakelen (schakelaar zit in het rek onder de projector aan de rechterkant).



de lamp van de projector aanzetten (schakelaar zit bovenaan op de projector, aan de rechterkant).



Het duurt even voordat de server is opgestart wacht totdat alle lampjes op de projector groen branden (zie foto hieronder).



- Start de laptop op. (DELL laptop, deze zit in een zilveren laptoptas).
- Sluit de laptop aan op netstroom en plaats de groene kabel in de laptop zoals hieronder afgebeeld.



-

Login op de laptop Gebruikersnaam: 't Spectrum Wachtwoord: Schijndel

- Open internet explorer
- Typ in de adresbalk het IP adres van de server: 192.168.1.129 en druk op enter. Log in op Dolby -
- _ Username: doremi

_

Wachtwoord: doremi

	OVERVIEW	ADMINISTRATION	CONTROL	MONITORING		LOGOUT		С С
efresh 🛞	Delete	Pause 🔛 Resume	Cancel	Select all				
Description					Scheduled	Started	Finished	
Linsuite_FTR-cp	ted_S_AR-NL_INT_S	1_2K_Cineart_20171208_SEC	LIGP_OV		2018-10-25 14:34:15	2018-10-25 14:34:15		
AStartsBom_TLF	9-F1-20_9_EN-nl_NL	_51_2K_WR_20180522_DTU	LIDP_OV		2018-10-25 14:34:15			
AStartsBom_TLF	t-F3REV-20_S_EN-ni	_NL_51_2K_WR_20180927_	0TU_10P_0V		2018-10-25 14:34:15			
FindingVourFect_	TLR-1_S_EN-NL-OC	AP_NL_51_2K_PF_20180228	HFD_IOP_OV		2018-10-25 14:34:15			
cd [cd1a406d-10a1	40d1-b00d-8pet346	1912.det	k					
died leataansa.to	1-0001-0000-0-00	100124-1				Copying asset 1	2%	
Ingested [c41a406d	-10a1-40d1-600d-8c	26434991260] 19434991260]		Contraction of the second		Total Progress	12	
ogress 🕞 I	lo Export					14:	35 🚺	

Een show bouwen

Control -> cinelister -> editor

IMS200 Serial Number: 316) 0 156					Screen: C.C. 1 Software Version: 2.8.20
Playback	OVERVIEW	ADMINISTRATION	CONTROL	MONITORING		User Level: manag
0			CINELISTER >		EDITOR	LUGUUT
Manual			INGEST MANA	GER)	PLAYBACK	Editor 🚍 Sched
			CONTENT MAN	IAGER >		
			EXPORT MANA	GER		
tipest -			DEVICE CONTR	oller		
00:00:0	0/00.00.00		MACRO EXECU	TION	0	

Je kunt nu beginnen om een show te bouwen, in het vak aan de linkerkant kun je verschillende opties selecteren, als je deze aanklikt komen ze aan de rechterkant, dit word je show.

Een paar opties om te gebruiken voor je show:

- feature = hoofdfilm
- pattern = black clip
- automation cues = lamp aan/uit, beeldklep aan/uit, flat/scope

Hieronder een voorbeeld hoe je de show kunt opbouwen.

- black clip (20sec);
 - lamp aan (0sec)
 - macro flat (5sec)
 - beeldklep open (18sec)
- trailer
- black clip (5sec);
 - macro scope (0sec)
- hoofdfilm
- black clip (10sec);
 - beeldklep dicht (2sec)
 - lamp off (6sec)

Als je een pauze in de film wilt inlassen kun je dit doen door in het rechtervak de film aan te klikken en daar aan te geven.

rol/index.php?page=cinelister/editor.php		
IMS2000 Settal Number: 316150	Sonare Sontaure Vincione	C.C. 15pectrum Schijnde 2.820-8
Editor OVERVIEW ADMINISTRATION CONTROL	MONITORING L000	manager / ShowManager UT
All available elements automation oues	Edited Show Playlist SPL: Show Playlist, 2D	Paylad
Automatine Caus Ivelöklap dörr Ivelöklap dörr Ivelöklap röjer Lamp san	10000 Lagran - 00000 anno 174 - 00000 Annotato yan 100000 Annotato gang Jang Jang N. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	+ + • x
Lang at maco I fat maco Elago	1922 193 2023 Anno 1940 1923 Anno 1940 1924 193	
	ecocci Annonconcerne, (m. 1, m. m. 1, c. m. 1, c	
	Sart Tree Denem	5:11
ingest el progress No Export		

Save de show en je kunt hem afspelen via playback.

Shows of films wissen van de server doe je via control -> content manager ->

Composition playlist : downloads Decryption keys : sleutels (KDM) Show playlist -> shows

DO 156		Screen: Software User Leve	Versior II:
OVERVIEW ADMINISTRATION	CONTROL MONITORING		LOG
	CINELISTER >		
• Upload 🛞 Delete 🔍 Search	INGEST MANAGER >	Comp). Playli
	CONTENT MANAGER >	OVERVIEW	N
ASSU	EXPORT MANAGER	COMPOSITION PLAYLIST	
	DEVICE CONTROLLER	DECRYPTION KEYS	
	MACRO EXECUTION	SHOW PLAYLIST	
		LICENSES	

Wat te doen in de zaal:

- Schakel de processor en versterkers in doormiddel van op onderstaande knoppen te drukken. (Linker kast, de onderste 4 versterkers moeten aan)
 - De instellingen zoals hieronder afgebeeld, zijn de juiste voor de filmclub.



- Schakel onderstaande 2 versterkers in door de power knop even vast te houden (rechter kast, onderin)



Plaats een speaker op statief midden achter het filmdoek.





Wat te doen in de projector cabine:

Laat het scherm zakken (*doe dat bij het scherm in de zaal om te zien dat het scherm nergens tegen aan komt*) door onderstaande afgebeelde afstandsbediening (deze ligt in de cabine, **deze hier ook laten liggen!**)



-

De projector opstarten:
Stroom inschakelen (schakelaar zit in het rek onder de projector aan de rechterkant).



de lamp van de projector aanzetten (schakelaar zit bovenaan op de projector, aan de rechterkant).



Het duurt even voordat de server is opgestart wacht totdat alle lampjes op de projector groen branden (zie foto hieronder).



- Start de laptop op. (DELL laptop, deze zit in een zilveren laptoptas).
- Sluit de laptop aan op netstroom en plaats de groene kabel in de laptop zoals hieronder afgebeeld.



- Login op de laptop

Gebruikersnaam: 't Spectrum Wachtwoord: Schijndel

- Open "communicator" via het bureaublad



- Verbind de laptop met de projector door op "connect" te klikken of door op het plaatje van de projector te klikken (zie hieronder).



Als de laptop met de projector is verbonden krijg je onderstaand scherm te zien.

Environment status						
		DP2K-1	5C-2590	127755		
Environment solection	<u>ø</u>	Law		Dowser	No.	Contr
P % 15: -290/2775 P % 15: P % 15: P % 15:	1	601				V Tes
	3	Da	AT D	D SCOPE		
smedian Ethemet 192 - 168 - 1 - 133 Senal	5	0011	170	IKS INC.		O Co
	P Presets : P Presets	2 P Presets 3 P Presets 4	J			
오 # C E f		Connected	• 192,168,1,133	- DP2K-15C	A . =	FT 44

- Zet nu de lamp van de projector aan door op "lamp" te klikken (als deze aan is kleurt de knop blauw)
- De knop naast lamp, "dowser" is de beeldklep, klik deze ook aan om beeld te krijgen.
- De 6 presets die je ziet zijn beeldformaten.
- 1 en 3 zijn flat instellingen (niet beeldvullend)
 - 2 en 4 zijn scope instellingen (beeldvullend)
 - 6 is een alternatieve instelling, denk aan bv. HDMI

		DP2	(-15C-2590	127755		
			Lamp	Dowser		Navig
990127755	1		DCI 185	DCISCOPE	2	9 d
	3		30 T.AT	JID SCOPE	4	
1 - 133	5		001178	ACS		0 1 0
Defaut U	P Presets 1 P Presets 2	Presets 3 Pres	ets 4	DP2K-15C		

Kies het juiste beeldformaat. Bij een film van de filmclub kun je het juiste beeldformaat aflezen op de box of op de harde schijf zelf van de film. (Zie foto hieronder, het betreft hier een scope beeldformaat).

_

Title	Au Revoir La Ha	auto
CPL	AuRevoirLaHaut_F1	
	2K CIN 20170918	DR. IOP OV
CPL 2	AuRevoirLaHaut_F	TR_S_FR-NL_BE_71
	2K CIN 20170920	DX. IOP VF
Distributor	Cineart	
Audio & Subs	French 5_1	Dutch
Aspect & Res	Scope	2048*858
Frame Rate	24.195	
Dur & Credits	01:57:29+23	
DCP Size	196,8 GE	
Other		
Property	of Gofflex Fil	m BV
La state to		

Ga nu naar de server, dit doe je door internet explorer aan te klikken onder in de menubalk.

-



- Typ nu in de adresbalk het IP adres van de server 192.168.1.129 en druk op ENTER.

€ Can't reach this page	
→ Ŭ 14 ᠑ 19 ² .168.1.129/	
	Kan deze pagina niet bereiken
	o Probeer dit
	Zorg dat u het juiste webadres hebt: ms-

17 III CC 2 Southard	Schung V							
0 G	0 192.168.1.129/web/overvi	ew/						-
	DOLBY.	IMS2000 Bertial Number: 316156				Screen: Sottware Version: Uter Level:	C.C. 1 Spectrum 2.5.20-0 doremi / Project	Schinder Ion
	Playback Status	Detroitee OVERNEW	ADMINISTRATION CONTROL	MONITORING	Next Scheduled Erent	LOGOUT		٥
	00500			0.00.00		No schedde		
	System Status		h Inner Technisten Technisten		Préjécter Sintus			
	, 444a 1623 60 the of 1844 68				Lung		• •	
	2 Guilt Comma D to Playteck	± No hyper ● No Equat				16.1		
						10.1		
<u>ه</u> ۲	🗎 🏦 🤗 😭						AR ~	 52 de
			DELL					

- Login bij Dolby Username: doremi Wachtwoord: doremi (al

Wachtwoord: doremi (alles kleine letters) Je komt nu op onderstaande pagina terecht.

- Open nu de editor via control -> cinelister -> editor

S20 Jumber: 31	000 6156					Screen: Software Version: User Level:	C.C. 2.8. dom
w	OVERVIEW	ADMINISTRATION	CONTROL	MONITORING	****	LOGOU	л
			CINELISTER > INGEST MANAG CONTENT MANA EXPORT MANAG DEVICE CONTRO	er) Ager) Ser Duler	EDITOR PLAYBACK SOHEDULE	No schedule	
			MACRO EXEOUT	TON .			

Je ziet nu in de linker kolom onder "feature" de gedownloade films.

-



- Sleep nu de gewenste film naar de rechterkolom (films met een rood slot kunnen niet afgespeeld worden, een oranje open slot wel).



- Sla nu je aangemaakte show playlist op om deze af te kunnen spelen.
 - (Het overzichtelijkst is om de titel van de film en de beeldresolutie te gebruiken).
- Je kunt de film nu afspelen door rechtsboven op PLAYBACK te klikken.

chijnc × + ~		
① 192.168.1.129/web/sys_co	ontrol/index.php?page=cinelister/editor.php	□ ☆
DOLBY.	IMS2000 Serial Number: 316156	Screen: C.C. 1 Spectrum-Schijndei Sottware Version: 2.8.20-0 User Level: doremi / Projection
	Editor OVERVIEW ADMINISTRATION CONTROL MONITORING	LOGOUT
uick Access Links Create Quick Access Links	Refresh New Open Save X Properties X Delete All available elements Show Playlist	Schedul Playback
	all elements SPL: Show Playlist, 2D	
	Andrewinder under Desidinge dieter	8E_71_2K_CIN_2017092
	beelskip apon	+ · ·

Het geluid bij de film

- Zorg dat de processor op "digital 1" staat dit is de goede stand voor het filmgeluid. (Via de achterkant van de processor kun je ook een microfoon aansluiten via mic in, zorg er dan voor dat je op de voorkant van de processor "mic" indrukt en vergeet daarna niet als de film begint deze weer terug te zetten naar "digital 1").



- Het totale volume van de zaal voor de film kun je regelen met de grote draaiknop op de processor, in het scherm links ervan kun je zien hoe hard het geluid staat. (Het gemiddelde volume voor bij een film is 3.8).



Volume instelling: 3.8 of zachter 3.6 (kan afhankelijk zijn publiek; jonger 3.8 en ouder 3.6)

Belangrijk tijdens de film:

- Airco aan! -
- Lamp in de cabine uit! -

Afsluiten van de projector: - Via "communicator" op het bureaublad

- -Dowser dicht
- Lamp uit -
- Let op! De lamp moet 10 minuten afkoelen voor de stroom eraf mag! -

DP2K-15C-2590127755	Navigab 2000 2000 2000 2000
Lamp Dowser	Navigati 2010
1 20 DCI FLAT	2 2 2
3 30 FLAT	
5 DCI 178 DCI 178 LLAPTOP - BLU-RAY	6 ⊘ Confi ⊘ Diagr
P Resets 1 P Resets 2 P Resets 3 P Presets 4	The Maint
Connected - 192.168.1.183 - DP2K-15C	Comn
	1 20 DCI PLAT 20 DCI SCOPE 3 30 FLAT 20 DCI 178 20 DCI 5COPE 5 0CI 178 20 DCI 5COPE 5 0CI 178 20 DCI 5COPE 6 Presets 1 Presets 2 Presets 3 7 Presets 1 Presets 2 Presets 3 20 DCI 178 20 DCI 178 20 DCI 178

Server afsluiten

- Ga naar de server via internet explorer
- Klik op de rode knop rechts en selecteer dan "shutdown"



Je kunt nu de laptop afsluiten en na 10 minuten! Zowel de stroomschakelaar van de lamp als van de rest uitzetten.

Alleen de projector gebruiken met een eigen laptop:

- Laat het scherm zakken door onderstaande afgebeelde afstandsbediening (deze ligt in de cabine, **deze hier ook laten liggen!**)



De projector opstarten:

Stroom inschakelen (schakelaar zit in het rek onder de projector aan de rechterkant).



de lamp van de projector aanzetten (schakelaar zit bovenaan op de projector, aan de rechterkant).



Het duurt even voordat de server is opgestart wacht totdat alle lampjes op de projector groen branden (zie foto hieronder).



Je kunt een laptop rechtstreeks aansluiten op de projector doormiddel van een DVI - HDMI kabel, deze ligt standaard in de cabine en is al ingeplugd op DVI in A. Zie foto hieronder.



- zet de lamp aan op de projector (linkse knop)
- zet de beeldklep open (middelste knop)
- zet de projector op de goede beeldkwaliteit (voor laptop is dit 6)

Hieronder nog een tekening ter verduidelijking, als de knoppen groen zijn, zijn ze actief.



Toelichting knoppen 1 t/m 6 voor handbediening

- 1. 2D flat
- 2. 2D scope
- 3. Word niet gebruikt 3D flat
- 4. Word niet gebruikt 3D scope
- 5. Afwijkend formaat 178 (vergelijkbaar met 16:9)
- 6. Laptop / blue ray

